

Jolimark FP-5400K 打印机通用驱动程序安装说明

Jolimark FP-5400K 打印机通用驱动程序包括 Windows 98/ME、WindowsNT4.0、Windows2000/XP 三个系列操作系统的驱动程序，分别对应如下：

驱动程序目录	适用操作系统
WIN98	中文版 Windows 98/ME
WINNT	中文版 Windows NT4.0
WIN2000&XP	中文版 Windows 2000/XP

【驱动程序安装】

注意：如果以前安装过本驱动程序的早期版本，请先删除已安装过的驱动程序，然后执行以下步骤：

- 1、单击“开始”——“设置”——“打印机”；
- 2、双击“添加打印机”，单击“下一步”，接着，请仔细阅读选择指示，例如：选择了本地打印机，然后，请单击“下一步”；
- 3、仔细阅读选择指示后，单击“从软盘安装”，再根据以上说明选择您的打印机操作环境，例如在 WINDOWS98 下使用，请选择以下路径：WIN98, 单击“确定”后，出现的文件名是：XXXX. inf，然后单击“确定”。
- 4、出现窗口“从磁盘安装”，确认选择路径正确后，单击“确定”，进入窗口“添加打印机向导”，请确认打印机名称如果正确，请单击“下一步”；如果不正确，请重新由安装说明 1 开始重新安装。
- 5、进入窗口“添加打印机向导”，选择可用的端口，例如选择了：LPT1:打印机端口请单击“下一步”，将显示的打印机名。再根据提示，选择为默认打印机：“是”，单击“下一步”，选择“是—建议打印”，如果打印正确，单击“完成”。至此，就成功完成了打印机驱动程序的安装。

【驱动程序安装注意】

本打印机驱动程序在 Windows 2000/XP 专业版的安装过程中，系统可能会提示找不到驱动程序的数字签名，并询问是否继续安装，这时请选“确定”，忽略该签名。这并不影响驱动程序的正确打印。

1. 本打印机驱动程序具备打印机自带汉字的打印能力, 在 Word 或 Excel 等可以列举打印机字体的应用程序中选中当前打印机为 **Jolimark FP-5400K** 时，可从字体选择列表中找到“24x24 宋体”、“24x24 宋体（倍宽）”、“24x24 宋体（倍高倍宽）”三种打印机自带字体，当您编辑文档时可使用这些字体。为了在 Word 中正确使用这些字体，请先对 Word 进行以下设置：

*从主菜单单击“工具”。找到“选项”。从出现的标签页对话框中选中“兼容性”页，在“选项”列表框中找到“用打印机标准设计文档版式”，选定，确定。

注意：由于打印机字体是固定大小的，故不能选择这些字体的大小。

2. 在使用本打印机驱动程序打印时，为了得到正确的分页（特别是使用连续纸时）请正确设定纸张长度，同时请遵照《用户手册》通过打印机控制面板更改纸张打印的起始位置为 0/60 英寸。

3. 当在 Word 中使用打印机自带字体打印时，请适当设大字间距。因为 Word 在排版时为了对齐左右版面，会自动压缩或拉大字间距，而打印机是按固定间距处理自带字体的。当 Word 压缩了间距，使之小于固定间距（3 个打印机点）时打印机就会出现一行需要打印好几遍的现象。